

CDC-076

kln-aut[®]

Sistemas e Periféricos para Equipamentos de Informática



Aplicações

Utilize o seu carregador na mesa de trabalho e o carregador CDC-076 enquanto estiver se deslocando com seu veículo, mantendo a bateria do seu notebook sempre com a carga completa.

Permite utilizar todos os recursos disponíveis do seu notebook, navegar na internet, assistir DVD's e vídeos, sem a costeira preocupação de poupar a energia da bateria.

Novos opcionais e alterações poderão ser desenvolvidos conforme as necessidades, contate-nos.

Características

É compatível com o seu carregador original.

Possui fusível no plug de alimentação contra curto-circuito, sub-tensão e sobre-tensão.

O consumo do CDC-076 será equivalente a uma lâmpada de farol, quando a bateria estiver totalmente descarregada e o notebook estiver em uso.

Fácil de Usar

O carregador DC pode ser conectado ao acendedor de cigarros de qualquer veículo com bateria de 12V.

Especificação Técnica

- Tensão Entrada: 11 a 16 VDC
- Corrente Máx. Entrada: 7,5 A
- Tensão de Saída: 19 VDC
- Corrente Máx. Saída: 4,0 A
- Consumo Máx.: 84W
- Plug: acendedor de cigarros
- Proteção: fusível 9,0 A
- Peso: 180g
- Dimensões: 95 x 43 x 28 mm
- Tamanho do cabo: 2 m
- Para uso interno
- Risco de choque elétrico.
- Usar somente em lugar secos.
- Garantia: 6 meses